

ASENNUSOHJE EXISAFE-1T TURVAVALAISIMELLA

EXISAFE-1T on led-turvavalaisin jonka tarkoituksena on sähkökatkoksen tai -häiriön aikana valaista poistumisreitti turvallista poistumista varten. Valonlähteenä valaisimessa käytetään kirkkasta valkoista valoa tuottavia teho-LED:jä.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.

Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Valaisin täyttää vaadittavat turvavalaisuus direktiivit ja standardit: SFS-EN 50172, SFS-EN 1838, SFS-EN 60598-2-22, SFS-EN60598-1.

Mekaaninen asennus

Valaisimen pohjaosa asennetaan ensin seinään tai kattoon. Kupu kiinnitetään sähköisen kytkennän jälkeen asennuspohjaan kääntämällä sitä myötäpäivään.




Sähköinen asennus

Kun valaisimen asennuskotelo on kiinnitetty asennettavaan pintaan kytketään syöttökaapeli kiinni. Kaapelin kytkemisen jälkeen kytketään valaisinosan liitäntäjohto konverterille.

HUOM! ÄLÄ KOSKAAN KYTKE LEDIÄ LIITÄNTÄLAITTEESEEN JÄNNITTEISENÄ. Kytkenästä aiheutuva jännitepiikki saattaa hajottaa ledin.

Kaapelien kytkemisen jälkeen asenna valaisinosaa koteloon ja sulje kotelon kansi.

Tekniset tiedot EXISAFE-1T

- liitäntäjännite	230 V AC/DC	
- ottoteho	3 W	
- valonlähde	1W teho-led	
- kotelointiluokka	IP54	
- materiaali	ABS-muovi	
- asennus	läpimenevä 3x2,5mm	