



## ASENNUSOHJE EXISAFE-3T TURVAVALAISIMELLA

EXISAFE-3T on led-turvavalaisin jonka tarkoituksena on sähkökatkoksen tai -häiriön aikana valaista poistumisreitti turvallista poistumista varten. Valonlähteenä valaisimessa käytetään kirkkasta valkoista valoa tuottavia teho-ledejä.

**Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.**

Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Valaisin täyttää vaadittavat turvavalaisuus direktiivit ja standardit: SFS-EN 50172, SFS-EN 1838, SFS-EN 60598-2-22, SFS-EN60598-1.

### Mekaaninen asennus

Valaisimen pohjaosa asennetaan ensin seinään tai kattoon. Kupu kiinnitetään sähköisen kytkennän jälkeen asennuspohjaan kääntämällä sitä myötäpäivään.



### Sähköinen asennus

Kun valaisimen asennuskotelo on kiinnitetty asennettavaan pintaan kytketään syöttökaapeli kiinni. Kaapelin kytkemisen jälkeen kytketään valaisinosan liitäntäjohto konverterille.

**HUOM! ÄLÄ KOSKAAN KYTKE LEDIÄ LIITÄNTÄLAITTEESEEN JÄNNITTEISENÄ.** Kytkenästä aiheutuva jännitepiikki saattaa hajottaa ledin.

Kaapeliin kytkemisen jälkeen asenna valaisinosa koteloon ja sulje kotelon kansi.

#### Tekniset tiedot EXISAFE-3T

|                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|
| - liitäntäjännite  | 230 V AC/DC        |  |
| - ottoteho         | 12 W               |  |
| - valonlähde       | 3x teho-led        |  |
| - kotelointiluokka | IP54               |  |
| - materiaali       | ABS-muovi          |  |
| - asennus          | läpimenevä 3x2,5mm |  |